

Цифровой видеорегистратор

Краткое руководство пользователя

Данное руководство применимо для следующих моделей:

DVR-xxx

Особенности продукта

Видеорегистратор предназначен для использования в составе системы видеонаблюдения и позволяет производить запись видео с камер, просмотр в реальном времени, воспроизведение записей из хранилища и т.п.

- 4/8 каналов и поддержка HDTV/AHD/CVI/AVBS/IP видео входов;
- Запись видео с разрешением до 1080p lite и вывод видео с разрешением до 1080p;
- 1 SATA HDD до 6ТБ;
- 1/1 аудиовход/ выход;
- Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10M/100M Ethernet;
- Питание: DC12В;
- Потребляемая мощность: 12Вт макс.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Вы должны внимательно прочитать данное руководство перед использованием и установкой видеорегистратора.

⚠ ВНИМАНИЕ: Невыполнение данных инструкций может привести к получению серьезных травм или смерти.

- Правильная настройка паролей и других параметров безопасности является обязанностью лица, осуществляющего установку, или конечного пользователя.
- При использовании продукта необходимо строго соблюдать правила электробезопасности вашей страны и региона. Пожалуйста, обратитесь к техническим спецификациям для получения подробной информации.
- Напряжение источника питания должно соответствовать IEC60950-1 и спецификации устройства.
- Не подключайте несколько устройств к одному блоку питания, так как его перегрузка может привести к перегреву или возгоранию.
- Убедитесь, что шнур надежно присоединен к разъему питания.
- В случае неисправной работы оборудования, обратитесь к дилеру или в ближайший сервисный центр. Не пытайтесь производить самостоятельный ремонт устройства.

⚠ ВНИМАНИЕ: Невыполнение данных инструкций может привести к травме или повреждению устройства.

- Убедитесь, что устройство установлено в хорошо проветриваемом и защищенном от пыли месте.
- Устройство предназначено для использования только внутри помещений. Не подвергайте устройство воздействию жидкости.
- Убедитесь, что условия окружающей среды соответствуют заводским требованиям.
- Убедитесь, что устройство правильно закреплено на стойке или полке. Сильные толчки или удары в результате падения могут привести к повреждению чувствительных электронных компонентов устройства.
- Если возможно, используйте устройство в сочетании с ИБП.
- Отключите питание перед подключением и отключением аксессуаров и других периферийных устройств.
- Используйте для устройства рекомендованные производителем жесткие диски.
- Неправильное использование или замена батареи может привести к взрыву. Заменяйте батарею только батареей того же или эквивалентного типа. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями их изготовителя.
- Пожалуйста, сохраняйте упаковку для последующего использования. В случае неполадок устройства, Вам необходимо будет вернуть оборудование производителю в оригинальной упаковке. Транспортировка устройства без упаковки может привести к его поломке и снижению стоимости. Видеорегистраторы транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с соответствующими правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, и техническими условиями погрузки и крепления грузов.
- Видеорегистраторы необходимо хранить в крытых сухих складских помещениях любого типа в условиях, исключающих прямое попадание влаги. Устройства должны быть защищены от токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию. Температура окружающего воздуха не должна быть ниже минус -10°C и не должна превышать $+55^{\circ}\text{C}$. Относительная влажность воздуха не должна превышать 90%.
- Данное устройство предназначено для реализации на территории РФ. Утилизация устройства производится в соответствии с законами РФ.

Месяц и год изготовления указаны на стикере товара.

Производитель:

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd.
Qianmo Road 555, Binjiang District, Hangzhou

310052, China

Сделано в Китае

Tel: +86-571-8807-5998

Fax: +86-571-8993-5635310052, China

Fax: +86-571-8993-5635

Импортер:

ООО «Хиквижн»

125315 г. Москва

Ленинградский пр-т, д.72, корп. 4, этаж 9

Tel: +7 -495-669-67-99

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

В случае возникновения каких-либо проблем свяжитесь со службой технической поддержки.



102025591

Установка DVR

Во время установки DVR:

1. Убедитесь, что для аудио и видео кабелей достаточно места.
2. Минимальный радиус изгиба кабеля должен составлять не менее пяти его диаметров.
3. Подключите тревожные и RS-485 кабели.
4. Оставьте по крайней мере 2см пространства между стойками, в которые установлено устройство.
5. Убедитесь, что видеорегистратор заземлен.
6. Температура окружающей среды должна быть в пределах от -10 °C ~ 55 °C.
7. Влажность воздуха должна быть в пределах от 10% ~ 90%.

Начало работы

Шаг 1. Осуществите установку видеорегистратора.

Шаг 2. Установите в видеорегистратор жесткий диск, рекомендованный производителем для данного устройства.

Примечание: Процедура установки жесткого диска варьируется в зависимости от модели устройства. Для получения подробной информации обратитесь к Краткому руководству пользователя конкретного устройства.

Шаг 3. Подключите необходимые кабели (питания, тревожные, сетевые).

Шаг 4. Включите видеорегистратор.

Шаг 5. Пройдите процедуру активации устройства, задав сложный пароль.




Рисунок 1-1 Локальный интерфейс активации видеорегистратора

Шаг 6. Войдите в устройство, используя заданный во время активации устройства пароль, и следуйте инструкциям мастера установки, чтобы настроить основные параметры.




Рисунок 1-2 Локальный интерфейс входа в систему

Примечание: Для получения подробной информации по поводу настройки видеорегистратора обратитесь к Руководству пользователя конкретного устройства.

Шаг 7. (Опция) Также вы можете получить доступ к устройству через веб-интерфейс видеорегистратора. Для этого введите IP-адрес видеорегистратора в адресную строку браузера и нажмите Enter.

Примечание: Имейте в виду, что использование продукта с доступом в Интернет может подвергать его сетевым угрозам безопасности. Чтобы избежать сетевых атак и утечки информации, обеспечьте высокий уровень защиты. Если продукт не работает должным образом, обратитесь к поставщику или в ближайший сервисный центр.




Рисунок 1-3 Веб-интерфейс активации видеорегистратора




Рисунок 1-4 Веб-интерфейс входа в систему

После активации устройства вы можете производить такие действия, как просмотр видео в реальном времени, PTZ-управление, воспроизведение видео, настройка расписания записи и т.д. Для получения более подробной информации обратитесь к Руководству пользователя.