

**Паспорт/Спецификация**

**Видеорегистратор IP 4 канала Arsenal AR-N204P**

	<p><b>Правила эксплуатации</b></p>																								
 <table border="1" data-bbox="209 1240 879 1509"> <thead> <tr> <th>Цифра</th> <th>Наименование</th> <th>Цифра</th> <th>Наименование</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Источник питания</td> <td>6</td> <td>LAN</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Аудиовыход</td> <td>7</td> <td>PoE</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>VGA</td> <td>8</td> <td>Заземление</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>HDMI</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>USB</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Цифра	Наименование	Цифра	Наименование	1	Источник питания	6	LAN	2	Аудиовыход	7	PoE	3	VGA	8	Заземление	4	HDMI			5	USB			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 0 до плюс 55 °С.</li> <li>2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.</li> <li>3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.</li> <li>4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.</li> <li>5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.</li> <li>6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства. 7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.</li> </ol>
Цифра	Наименование	Цифра	Наименование																						
1	Источник питания	6	LAN																						
2	Аудиовыход	7	PoE																						
3	VGA	8	Заземление																						
4	HDMI																								
5	USB																								
<p><b>Комплектация:</b></p>																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Видеорегистратор</li> <li>-Блок питания</li> <li>-Компьютерная мышь</li> </ul>																									
<p><b>Импортер/Сервисный центр:</b></p>																									
<p style="text-align: center;">ООО «АрсеналВидео» 220070 Республика Беларусь, г.Минск, ул. Олега Кошевого 5, офис 62-2 <a href="http://www.arsenalvideo.by">www.arsenalvideo.by</a>, <a href="mailto:info@arsenalvideo.by">info@arsenalvideo.by</a></p>																									

## Спецификация

Параметры видео	
Кол-во каналов	10
Максимальная поддержка МП	8МП (4К)
Одновременное отображение	1/2/4/6/9/10
Кодек	H.265AI/H.265+
Пропускная способность	80 MBs
Разъемы	
Видеовыходы	1 VGA, 1 HDMI
Аудиовыход	1 (3,5 мм)
USB	2 x USB 2.0
Ethernet	1 *10M/100M
POE	Да (4 канала)
Архив	
Кол-во жестких дисков	1
Максимальный объем	14 Тб
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	RJ45 10M/100M адаптивный Интернет порт
Соединение	DHCP, Статический адрес
Подключения	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный/белый списки
Запись и события	
Запись	Непрерывная/вручную/детекция движения/расписание
Аналитика	Человек/Лицо (Должно поддерживаться камерой)
Эксплуатация	
Питание	52 В ±5%, 2,3 А
Потребляемая мощность	Не более 40 Вт (Без жесткого диска)
Габариты	260x190x43 мм
Диапазон температур	от 0 до +55°C
Системные требования	Microsoft Windows 8.1/ Windows 10, Microsoft Internet Explorer 10 и старше, iOS, Android
Интерфейс	Русский /English и т.д.
Программное обеспечение	XMYEYE/VMS

- \* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
- \* За подробной информацией обращайтесь к импортеру продукции



Общество с ограниченной ответственностью  
«АрсеналВидео»

---

arsenalvideo.by