

## Сенсорная кнопка выхода TS-MAGIC



### Назначение

Кнопка предназначена для работы в системах КУД или других слаботочных системах. Кнопка имеет подсветку зоны сенсора, что позволяет использовать ее в местах с недостаточной освещенностью.

### Индикация

**Синяя** – дежурный режим

**Зеленая** – детектирование прикосновения

### Подключение

Красный	– +12В
Черный	– Общий
Желтый	– COM (центральный контакт реле)
Белый	– NC (нормально замкнутый контакт реле)
Оранжевый	– NO (нормально разомкнутый контакт реле)

### Установка кнопки

Отверните фиксирующий винт внизу корпуса, закрепите заднюю крышку корпуса на стене. Установите верхнюю часть и заверните фиксирующий винт.

### Характеристики

Питание / потребляемый ток	12В / не более 40мА
Коммутируемое напряжение / ток	28В/3А
Рабочая температура	-20 +50 град.С
Размеры	86 x 50 x 20 мм

### Комплект поставки

Кнопка, инструкция, 2 самореза, 2 дюбеля.

Срок службы изделия 5 лет

Технические характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления, с целью повышения качества изделий.

