

Паспорт/Спецификация

Видеорегистратор IP 16 каналов Arsenal AR-N216

	<p><b>Правила эксплуатации</b></p>																
 <table border="1" data-bbox="165 1249 874 1352"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Описание</th> <th>№</th> <th>Описание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Питание</td> <td>4</td> <td>USB</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>VGA</td> <td>5</td> <td>LAN</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>HDMI</td> <td>6</td> <td>Заземление</td> </tr> </tbody> </table>	№	Описание	№	Описание	1	Питание	4	USB	2	VGA	5	LAN	3	HDMI	6	Заземление	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус <b>0</b> до плюс <b>55 °С</b>.</li> <li>2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.</li> <li>3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.</li> <li>4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.</li> <li>5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.</li> <li>6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства. 7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.</li> </ol>
№	Описание	№	Описание														
1	Питание	4	USB														
2	VGA	5	LAN														
3	HDMI	6	Заземление														
<p><b>Комплектация:</b></p>																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Видеорегистратор</li> <li>- Блок питания</li> <li>- Компьютерная мышь</li> </ul>																	
<p><b>Импортер/Сервисный центр:</b></p>																	
<p style="text-align: center;">ООО «АрсеналВидео» 220070 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Олега Кошевого 5, офис 62-2 <a href="http://www.arsenalvideo.by">www.arsenalvideo.by</a>, <a href="mailto:info@arsenalvideo.by">info@arsenalvideo.by</a></p>																	

## Спецификация

<b>Параметры видео</b>	
Кол-во каналов	16
Максимальная поддержка МП	8МП (4К)
Одновременное отображение	1/2/4/6/8/9/16
Кодек	H.265A/H.265+
Пропускная способность	80 MBs
<b>Разъемы</b>	
Видеовыходы	1 VGA, 1 HDMI
Аудиовыход	1 (3,5 мм)
USB	2 x USB 2.0
Ethernet	1 *10M/100M
POE	Нет
<b>Архив</b>	
Кол-во жестких дисков	1
Максимальный объем	14 Тб
<b>Сеть и интерфейсы</b>	
Сетевой интерфейс	RJ45 10M/100M адаптивный Интернет порт
Соединение	DHCP, Статический адрес
Подключения	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный/белый списки
<b>Запись и события</b>	
Запись	Непрерывная/вручную/детекция движения/расписание
Аналитика	Человек/Лицо (Должно поддерживаться камерой)
<b>Эксплуатация</b>	
Питание	12 В ±5%, 3 А
Потребляемая мощность	Не более 10 Вт (Без жесткого диска)
Габариты	260x190x43 мм
Диапазон температур	от 0 до +55°C
Системные требования	Microsoft Windows 8.1/ Windows 10, Microsoft Internet Explorer 10 и старше, iOS, Android
Интерфейс	Русский /English и т.д.
Программное обеспечение	XMYEYE/VMS

- \* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
- \* За подробной информацией обращайтесь к импортеру продукции