## arsenalvideo.by video-arsenal.ru Инструкция по настройке беспроводного маршрутизатора TP-Link Archer C5

**1.** Открываем любой браузер (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera и др.). В адресной строке необходимо набрать 192.168.0.1 (web-интерфейс роутера):

٥			Start Page - Mozilla Firefox
Start Page	×	+	
← → ♂ ଢ		Q 192.168.0.1	

**2.** Попадаем на страницу авторизации. Вводим: LOGIN (имя пользователя): **admin** PASSWORD (пароль): **admin** и нажимаем: **Вход** 

Ptp-link	Быстрая настройка	Основные настройки	Дополнительные настройки	Ş.	<b>С</b> - Выход	
·	Тип соедин	ения	Настройки	беспроводного режима	-0	
Выберите поставщии	а Интернет-услуг	Настрой	йка интернета	3ав	ершение	
Страна:		-Выберите из (	списка-			
Город/Р	егион: цик Интернет-услуг:	-Выберите из с	списка-	v		
Тип пор	ключения WAN:	-Выберите из о	списка-	W		
		∐ У не нашел по	дходящих настроек		Далее	
Версия встроенного ПО:3.16.0 0.9.	1 v6020.0 Build 180521	Rel.43480n Be	рсия устройства:Archer C5	v4 00000004		Поддержка

**3.** Попадаем на главную страницу web-интерфейса роутера. Переходим во вкладку "**Дополнительные настройки**".

Ptp-link	Быстрая Основные <mark>Дополнительные</mark> настройка настройки настройки	단 카노 Выход Перезагрузка
- Состояние	Ф Интернет Ри Риб	Беспроводной режим 🥱 24 ГГц   5 ГГц 🧷
Рабочий режим	МАС-адрес: ВА:ВЕ:76:С2:45:2С Им.	ия сети (SSID): TP-Link_452B
<b>Ф</b> Сеть	IP-адрес: 0.0.0.0 Бес вец	спроводное Вкл. цание:
Беспроводной режим	Маска подсети: 0.0.0.0 Реж Основной шлюз: 0.0.0.0 Ши	жим: 802.11bgn смешанный ирина канала: Авто
Переадресация NAT	Предпочитаемый 0.0.0.0 Кан DNS-сервер: 0.0.0.0 Кан	нал: Авто(3)
Обмен данными по USB	Алыстриальный DNO <sup>5</sup> 0.0.0.0 МА сервер: Тип подключения: Динамический IP-адрес	C-agpec: B0:BE:76:C2:45:2B
Родительский контроль		
€ Контроль пропускной способности		
🔮 Защита		<sup>-</sup> Производительность
& VPN	МАС-адрес: B0:BE:76:C2:45:2B Вре IP-адрес: 192.168.0.1 Ист	емя работы: 0 дней 00:05:52 пользование процессора
Системные инструменты	Маска подсети: 255.255.255.0	53%
	DHCP: BKn.	10/15/05/00/00 114/07/17
Версия встроенного ПО:3.16.0 0.9.1 об	020.0 Build 180521 Rel.43480n Версия устройства:Archer C5 v4 0	оооооо Поддержка

**4.** Слева в колонке необходимо выбрать "Беспроводной режим" — "Настройки беспроводного режима".

**Имя сети (SSID):** в данное поле вводите желаемое название беспроводной сети. Имя беспроводной сети может состоять только из английских букв и/или цифр.

Защита: "WPA/WPA2-Personal (Рекомендуется).

Версия: WPA2-PSK.

Шифрование: AES.

Пароль: вводим желаемый пароль (минимум 8 символов, только английские буквы и/или цифры).

Режим: 802.11b/g/n смешанный.

Канал: авто.

Ширина канала: авто.

Далее нажимаем "Сохранить".

arsenalvideo.by video-arsenal.ru

P	tp-link	Быстрая настройка	Основные настройки	Дополнительные настройки	<b>문 상</b> Выход Перезагрузка
5	Беспроводной режим	Настройки б	беспроводного р	ежима	2,4 TT4   5 TT4 🕜
	<ul> <li>Настройки беспроводного режима</li> </ul>				
	- WPS	Имя сети (SSIE	D):	TP-Link_452B	Скрыть SSID
	<ul> <li>Расписание беспроводного вещания</li> </ul>	Защита:		WPA/WPA2 Personal (per	комендуется) 🔻
	- Статистика	Версия:		ABTO      WPA2-PSK	
	- Дополнительные	Шифрование:		O Авто O ТКІР 🖲 AE	S
	настроики	Пароль:		11932161	
C	Переадресация NAT	Режим:		802.11b/g/n смешанный	<b>v</b>
_		Канал:		Авто	*
ß	Обмен данными по USB	Ширина канала	a:	Авто	Y
۲	Родительский контроль	Мощность пере	едатчика:	🔿 Низкая 🔿 Средняя 🤇	Высокая Сохранить
î	<ul> <li>Контроль пропускной</li> <li>способности</li> </ul>				
C	Защита				
đ	9 <sub>VPN</sub>				
G	Системные инструменты				
1	Версия встроенного ПО:3.16.0 0.9	.1 v6020.0 Build 180521 F	Rel.43480n Be	ерсия устройства:Archer C5 v4 00000004	Поддержка

arsenalvideo.by video-arsenal.ru