

Инструкция
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Замок ригельный
ARSENAL

AR-100-NO



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входной напряжение: 12В постоянного напряжения

Пусковой ток: 900 мА

Рабочий ток: 100 мА

Размеры: 205×34×40 мм

Масса: 500 г



ОПИСАНИЕ

Замок ригельный Arsenal AR-100-NO - соленоидный электромеханический врезной замок. Предназначен для установки на деревянные или пластиковые двери.

Тип катушки: непрерывная работа

Тип защиты: электрический замок, отпирающий замок.

Сердечник: сердечник из нержавеющей стали диаметром 15 мм, длина ригеля 15 мм

Режим блокировки: магнитная индукция.

ARSEN

На корпусе замка присутствует клемная колодка на 2 контакта, подключение +12в и Gnd производить в любом порядке.

